

Einbau von NH-Sicherungs-Lastschaltleisten JEAN MÜLLER in Schranksysteme STRIEBEL + JOHN

1. SL 1, 2, 3 / Feldabdeckung H = 750mm Kabelabgang unten

Anschlusshaube (optional):

- HA-SL123/10, Artikelnummer L8950666 oder
HA80-L123/10, Artikelnummer L8951013

Die beiden oberen Verriegelungsnasen abbrechen, damit die Anschlusshaube tiefer aufgeschoben werden kann.



2. SL 00-3x3/100 Ausführung - 3-polig schaltbar / Feldabdeckung H = 750mm Kabelabgang oben oder unten

Einbau auf 100mm Schienensysteme:

Einbau von Standardgeräten ohne Sonderzubehör.

Einbau auf 185mm Schienensysteme in Kombination mit SL1, 2, 3:

- Ausgleichsblenden BO/BU-SL00/100
Artikelnummer L8650896
- Sammelschienenadapter AL185-SL00/100/52
Artikelnummer L8500897 oder
Adapterbügel AB185-SL00/100/1/52
Artikelnummer L8600912



3. SL 00-3x3/100 Ausführung - 3-polig schaltbar / Feldabdeckung H = 450mm Kabelabgang oben oder unten

- Anschlusshaube HA75-L/SL00/100
Artikelnummer: L8550998PE

Auf der Kabelseite die Haube im Winkel von ca. 30° schräg absägen.




4. SL 00-3x/185 und 3x3/185 (1-polig und 3-polig schaltbar) Kabelabgang unten

- Sammelschienenadapter AL-SL00/42
Artikelnummer L8500605 oder
Adapterbügel AB-SL00
Artikelnummer L8500262

Die Leiste auf die obere Bohrung des Adapters bzw. Adapterbügels montieren.

Doppeladapter: Einbauhinweis "OBEN" beachten.

- + Blendenaufgabe BA650-SL00/185
Artikelnummer L8590839



5. SL 1, 2, 3 / Feldabdeckung H = 750mm Kabelabgang oben

Anschlusshaube (grundsätzlich):

- HA80-L123/10
Artikelnummer L8951013

Die beiden oberen Verriegelungsnasen abbrechen, damit die Anschlusshaube tiefer aufgeschoben werden kann.

Lastschaltleisten mit V-Anschluss:

SL2-3X3/9/88700 Artikelnummer L2099082


SL3-3X3/9/88700 Artikelnummer L3099084

Inklusive Aluminium V-Direktanschlussklemmen

35 - 50mm² re / 35 - 70mm² rm

70 - 240mm² se / 50 - 185mm² sm

Die Klemmen KM2G und KM2G-F können nicht eingesetzt werden.



6. SL 00-3x/185 und 3x3/185 (1-polig und 3-polig schaltbar) Kabelabgang oben

Kein Einsatz bei Kabelabgang oben möglich.

Bitte verwenden Sie unsere NH-Sicherungslastschaltleiste SL00/3x3 für 100mm-Schienensysteme + Sammelschienenadapter für 185mm-Schienensysteme.