

Auswahltable für Hochspannungs-Sicherungseinsätze der Baureihe "IKUS II" - Schaltanlagen Typen "GA", "GE" und "GAE" von Ormazabal
Selection table for high voltage fuse-links of the range "IKUS II" - Switchgear types "GA", "GE" and "GAE" from Ormazabal

Eigenschaften der Sicherungseinsätze / <i>Deatils of the fuse-links</i>			Leistung des Transformators [kVA] / <i>Power of the transformer [kVA]</i>													
			100	125	160	200	250	315	400	500	630	630	800	1000	1250	1600
Bemessungs- spannung des Sicherungs- einsatzes [kV] <i>Rated voltage of the fuse-link [kV]</i>	Stichmaß der Sicherungs- einsätze [mm] <i>Lenght of the fuse-link [mm]</i>	Transformator Betriebs- spannung [kV] <i>Rated voltage of the transformer [kV]</i>	uk=4%							uk=6%						
			Bemessungsstrom der Sicherungseinsätze [A] <i>rated current of the fuse-links [A]</i>													
Schaltanlage für 12kV / <i>switchgear for 12kV</i>																
6-12	292	10	16	16 ^{*5}	20	25	31,5	40	50	63	80	63 ^{*5}	63 ^{*3}	80 ^{*3}	100 ^{*5}	-
Bestellnr. Sicherungseinsatz / <i>Ordercode fuse-links</i>			Q7152271	Q7152271	Q7152471	Q7152671	Q7152871	Q7153471	Q7253571	Q7253871	Q7254171	Q7253871	Q7253871	Q7254171	Q7354371	-
Schaltanlage für 24kV / <i>switchgear for 24kV</i>																
10-24	442	10	16	16 ^{*5}	20	25	32	40	50	63	80	63 ^{*5}	63 ^{*3}	80 ^{*3}	-	-
Bestellnr. Sicherungseinsatz / <i>Ordercode fuse-links</i>			Q7172272	Q7172272	Q7172472	Q7172672	Q7172972	Q7173472	Q7273572	Q7273872	Q7274172	Q7273872	Q7273872	Q7274172	-	-
10-24	442	15	10	10 ^{*5}	16	16 ^{*4}	25	32	40	50	50	40 ^{*3}	50 ^{*4}	63 ^{*4}	80 ^{*2}	-
Bestellnr. Sicherungseinsatz / <i>Ordercode fuse-links</i>			Q7171772	Q7171772	Q7172272	Q7172272	Q7172672	Q7172972	Q7173472	Q7273572	Q7273572	Q7173472	Q7273572	Q7273872	Q7274172	-
10-24	442	20	6 ^{*5}	10	10	16	16 ^{*5}	20	25	32	40	32 ^{*4}	40 ^{*4}	50 ^{*5}	63 ^{*5}	-
Bestellnr. Sicherungseinsatz / <i>Ordercode fuse-links</i>			Q7171372	Q7171772	Q7171772	Q7172272	Q7172272	Q7172472	Q7172672	Q7172972	Q7173472	Q7172972	Q7173472	Q7273572	Q7273872	-

Legende/legend :

*= nur mit Einschränkung nutzbar, Deatils sind in folgender Auflistung genannt / only usable with restrictions, see details in the following list:

- *2 Einschaltstrom des Trafos mit maximal Faktor "8" möglich / *Maximal usage of factor "8" for the inrush current*
- *3 Einschaltstrom des Trafos mit maximal Faktor "9" möglich / *Maximal usage of factor "9" for the inrush current*
- *4 Einschaltstrom des Trafos mit maximal Faktor "10" möglich / *Maximal usage of factor "10" for the inrush current*
- *5 Einschaltstrom des Trafos mit maximal Faktor "11" möglich / *Maximal usage of factor "11" for the inrush current*